

XS 7000



CARICABATTERIE E DI MANTENIMENTO UNIVERSALE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO

L'XS 7000 è il caricabatterie universale perfetto, basta collegarlo e funzionerà in automatico, quello che definiamo "Connect and Forget". Non presenta alcun pulsante da premere: per avviare la ricarica è sufficiente inserire la spina nell'alimentazione e collegare i cavi della batteria.

DIAGNOSI AUTOMATICA

Lo XS 7000 è un caricabatterie a 7 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 7A per la ricarica di batterie a 12V da 14-150Ah ed è indicato per la carica di mantenimento fino a 225Ah. Offre una diagnosi automatica della batteria per determinare se la batteria è in grado di ricevere e mantenere una carica, e l'utente può seguire l'intero processo di carica sul chiaro display a LED di facile lettura.

PRATICO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Il caricabatterie XS 7000 è pratico e semplice da utilizzare con un display di facile comprensione. È a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito e viene fornito con una garanzia di 5 anni.

- Ricarica in 7 fasi completamente automatica
- A prova di schizzi e polvere (IP65)
- Garanzia di 2 anni
- Carica di mantenimento brevettata fino a 225Ah per prolungare la vita utile delle batterie
- Diagnosi automatica della batteria
- Ricarica di batterie a 12V da 14-150Ah
- Funzione brevettata di desolfatazione
- Display a LED di facile lettura
- Include i connettori Connect - Eyelet (occhiello) e Connect - Clamp (morsetto)
- Funzionamento sicuro a prova di scintille
- A prova di inversione di polarità
- A prova di cortocircuito

CTEK

XS 7000



DATI TECNICI

INGRESSO	170-260 VAC, 50-60 Hz
USCITA	14.4 V, 7.0 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, AGM, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	14-225 Ah
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
GARANZIA	2 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatteria CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK