

XS 7000



## CHARGEUR ET MAINTENEUR UNIVERSEL ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Le XS 7000 est le parfait chargeur universel à brancher et à oublier. Aucun bouton de mode : branchez-le simplement au secteur et connectez les câbles de la batterie pour démarrer le chargement.

### DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE

Le XS 7000 est un chargeur entièrement automatique à 7 étapes qui fournit 7 A aux batteries 12 V de 14 à 150 Ah et qui permet la charge d'entretien jusqu'à 225 Ah. Il dispose d'une fonction de diagnostic qui permet de déterminer si votre batterie peut recevoir et conserver la charge, et vous pouvez suivre l'intégralité du processus de charge sur l'écran clairement lisible.

### PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

Le chargeur XS 7000 est pratique et simple à utiliser, avec un affichage facile à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

- Chargement entièrement automatique à 7 étapes
- Étanche aux éclaboussures et à la poussière (IP65)
- 2 ans de garantie
- ;Charge d'entretien brevetée jusqu'à 225 Ah pour une plus longue durée de vie des batteries
- Diagnostic automatique de la batterie
- Entretien de la charge des batteries 12 V de 14 à 150 Ah
- \*:Fonction de désulfatation brevetée
- Écran LED lisible
- Connecteurs Connect - Eyelet and Connect - Clamp fournis
- Fonctionnement sûr sans étincelle
- Protégé contre les inversions de polarité
- Protégé contre les courts-circuits

CTEK

**XS 7000**



### **DONNÉES TECHNIQUES**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ENTRÉE                                 | 170-260 VAC, 50-60 Hz   |
| SORTIE                                 | 14.4 V, 7.0 A           |
| TYPES DE BATTERIES                     | 12 V: WET, MF, AGM, GEL |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE                | 14-225 Ah               |
| COURANT DE FUITE*                      | Inférieur à 1 Ah/mois   |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | -20 °C à +50 °C         |
| COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES     | Plomb acide             |
| DEGRÉ DE PROTECTION                    | IP65                    |
| GARANTIE                               | 2 ans                   |

\*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

\*\*) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

### **QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK**

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

*Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.*

**CTEK**