

# CTEK

**CTEK PRO25S/PRO25SE**  
**MÅNGSIDIG STRÖMFÖRSÖRJNING OCH**  
**LADDARE FÖR VERKSTADSSTÖD**



## **CTEK PRO25S/PRO25SE** **MÅNGSIDIG STRÖMFÖRSÖRJNING OCH** **LADDARE FÖR VERKSTADSSTÖD**

*PRO25S och PRO25SE är tuffa, kraftfulla batteristödsverktyg för daglig service och diagnostiskt arbete. De är idealiska för tekniker som använder dem personligen för att komplettera verkstadens programmeringsutrustning perfekt.*

*Lätt att använda och helautomatisk, med temperaturkompensation för omgivningsförhållanden mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F till +122°F). Både PRO25S och PRO25SE är lämpliga för alla typer av 12V-batterier, inklusive litiumjärnfosfat.*



## **VARFÖR DU BEHÖVER CTEK BATTERISUPPORT**

Batteristödet är ett viktigt verktyg för alla typer av diagnostik, service och reparationer i den professionella verkstaden. CTEK:s PRO25S och PRO25SE ger dig kraftfulla program för 12V-försörjning, laddning och underhåll i mångsidiga, högeffektiva enheter som hjälper dig att spara värdefull tid och pengar.

Precis som alla produkter i CTEK PRO-serien har PRO25S och PRO25SE automatisk kompensation för parallell belastning, vilket säkerställer att spänning och strömstyrka alltid är konstanta och korrekta, även om batteriet belastas ytterligare under diagnostikarbetet.



### Helautomatisk 8-stegsladdning

Tryck på knappen "MODE" för att välja program och låt den göra resten. Den lättlästa grafiska displayen visar var enheten befinner sig i laddningscykeln.

### Tuff, säker och pålitlig

Kraftiga laddningskablar på 2 m (PRO25S) eller 6 m (PRO25SE). Båda enheterna är IP44-klassade, kortslutningssäkra och levereras med en 2-årig garanti.

### 'LITIUM'-läge

Dedikerat läge för litiumjärnfosfatbatterier. Automatiskt eller manuellt "väcker" batterier med underspänningskydd (UVP).

### 12V strömförsörjning

Pålitlig 12V strömförsörjning för diagnostik och servicestöd för batteriet för att undvika att förlora lagrad data eller skada fordonets ECU:er och annan känslig elektronik.

### 'RECOND'-läge

'RECOND'-steget för blybatterier som läggs till i slutet av "NORMAL"-programmet för att återuppliva djupt urladdade batterier.

### Automatisk temperaturkompensation

Temperatursensorn kan fästas inuti den positiva klämman eller så nära batteriet som möjligt. Den justerar automatiskt spänningen till den omgivande temperaturen under förhållanden mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F till +122 °F), vilket minskar risken för över- eller underladdning





## PRODUKTENS NYCKELFUNKTIONER

- Upp till 25A batteristöd
- 12V strömförsörjningsstöd för kodläsning, testning av elektriska kretsar och felsökning
- Snabb, helautomatisk 8-stegsladdning
- 'NORMAL'-program för 12V bly-syra-, WET-, Ca/Ca-, AGM-, MF- och GEL-batterier
- Passar även för litiumjärnfosfatbatterier
- 'RECOND'-läge för att renovera djupt urladdade blybatterier
- Automatisk temperaturkompensation
- PRO25S levereras med 2m laddningskablar
- PRO25SE kommer med 6 m laddningskablar och vägghängare

## TEKNISK INFORMATION

Nättaggregat	Max 25A, 13.6V
Laddningsspänning	Blysyra: 14,4V/15,8V/13,6V, Litium: 13,8V/14,4V/13,3V
Batterityper	12V Blysyra: Våt, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stopp-typer) och gel 12V Litium: LiFePO <sub>4</sub>
Batterikapacitet	Blysyra: 40-500Ah, Litium: 30-450Ah
Startspänning	2V startspänning för laddning
Parallellbelastningskompensation	Automatisk
Rippel	Mindre än 4 %
Omgivningstemperatur vid drift	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
Säkerhetsgrad	IP44
Nätkabelns längd	1,9 m (AC-kabel)
Laddningskabelns längd	PRO25S: 2 m, 6 mm <sup>2</sup> (DC-kabel) PRO25SE: 6 m, 6 mm <sup>2</sup> (DC-kabel)
Nettovikt (enhet med kablar)	PRO25S: 1,8 kg, PRO25SE: 3,2 kg
Garanti	2 år

## LÄMPLIGA TILLBEHÖR

### BUMPER 300

Slitstarkt robust skydd för din laddare med ett bekvämt bärhandtag.



### WALL HANGER 300

Speciellt utformad för att göra det möjligt att montera laddaren på väggen eller på rampens stolpar.



### TROLLEY PRO

Transportera all din test-utrustning med den här special-designade, robusta vagnen.





## **VARFÖR VÄLJA CTEK?**

CTEK uppfann den smarta laddaren för över 25 år sedan och är nu det ledande globala varumärket inom stöd, skötsel och underhåll av fordonsbatterier.

Vårt professionella sortiment av batteriutrustningar och laddare är högkvalitativa, robusta och tillförlitliga och används i många olika tillämpningar, från professionella verkstäder och utställningslokaler till hushållsbruk.

Vi tillverkar också märkesladdare för över 50 av världens största och mest prestigefyllda biltillverkare.

Vi erbjuder det ultimata batteristödet och laddning för alla typer av fordon. Vårt omfattande produktsortiment är fyllt med nya och unika funktioner och maximerar batteriernas prestanda och ger en komplett lösning för fordon och batteriunderhåll.

# **CTEK**

---

CTEK SWEDEN AB  
ROSTUGNSVÄGEN 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE  
TELEFON: +46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)