

# SUUREMMILLE AUTO- JA AJONEUVOAKUILLE, MYÖS VIRRANSYÖTTÖTOIMINTO

*MXS 7.0 sopii täydellisesti lataamaan suurempia akkuja, joita käytetään matkailuautoissa, veneissä, asuntovaunuissa ja autoissa.*

## **PAREMPAA AKUN SUORITUSKYKYÄ**

MXS 7.0 on täysin automaattinen 8-vaiheinen laturi, joka tuottaa 12 V:n akuille 7 ampeerin virtaa latauskapasiteetilla 14–150 Ah ja ylläpitolatauksen maksimikapasiteetilla 225 Ah. Sen ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, erityinen elvytystila happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen palautukseen ja kunnostukseen, talviohjelma lataukseen kylmällä säällä sekä AGM-akun toiminto. MXS 7.0 -laturia voidaan käyttää myös virtalähteenä 12 V:n laitteilla 7 ampeeriin saakka.

## **KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN**

MXS 7.0-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinäintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Ylläpitolataa akkuja kapasiteetiltaan enintään 225 Ah
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Toimitetaan Connect - Eyelet- ja Connect - Clamp -liittimillä
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen "kytke ja lataa" -lataus
- AGM-, vakio- ja elvytysohjelmat
- Lataa akkuja kapasiteetiltaan enintään 150 Ah
- Virtalähde 12 V:n laitteille 7 ampeeriin saakka
- Viiden vuoden takuu

MXS 7.0



### TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
LÄHTÖ	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 7.2 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	14-225 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	5 vuotta

\*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

\*\*) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuu-ehdota.

CTEK